

# Průvodce základním nastavením



Euro-50TEi Mini CZ

## Elektronická evidence tržeb (EET).

Při každém přijetí platby v hotovosti, platební kartou nebo šeky zašlete údaje o tržbě správci daně internetem a vystavíte účtenku zákazníkovi.

## Realizace evidence tržby

### Režim prodeje: Běžný režim

Po zaslání informací o transakci finanční správě vystavíte účtenku s fiskálním identifikačním kódem (FIK) a dáte ji zákazníkovi. Tržbu je možné ověřit na webu finanční správy: zákazník si ověří svoji účtenku, Vy si ověříte tržby evidované pod Vaším jménem.

Zákon stanovuje mezní dobu odezvy min. 2 sekundy. Po tu dobu čekáte na FIK od finanční správy. Pokud ho v té době neobdržíte, vystavíte účtenku bez kódu a údaje o tržbě zašlete nejpozději do 48 hodin od uskutečnění tržby.

V případě komunikační chyby, nebo chyby údajů obdržených ze serveru EET se účtenky přidávají do seznamu neodeslaných účtenek a budou odeslány později.

### Režim prodeje: Zjednodušený režim

Při plnění evidenční povinnosti ve zjednodušeném režimu se postupuje obdobně jako při běžném režimu s tím, že poplatník nemusí:

- zaslat údaje v okamžiku uskutečnění evidované tržby. Tyto údaje je však povinen zaslat nejpozději do 5 dnů od uskutečnění evidované tržby.
- na vydané účtence uvádět FIK, ale je na účtence povinen uvést podpisový kód poplatníka (PKP).

V zjednodušeném režimu se účtenky na server EET ihned neposílají, neodeslané účtenky se zapisují do seznamu neodeslaných účtenek.

V případě komunikační chyby, nebo chyby údajů obdržených ze serveru EET se účtenky přidávají také do seznamu neodeslaných účtenek a budou odeslány později.

### Režim prodeje: Bez EET

Režim **Bez EET** je určen pro zákazníky, jejichž povinnost předávání údajů na EET server začne až v budoucnosti (na základě fází EET), nebo nejsou povinni zasílat účtenky na server EET. V režimu prodeje **Bez EET** se všechny vydané prodejní účtenky, kromě účtenek vydaných v T režimu, započítají do fiskálních (daňových) počítadel pokladny.

### V režimu Bez EET pokladna

- nebude tlačit následující informace na prodejních účtenkách:
  - označení a hodnotu FIK
  - označení a hodnotu BKP
  - označení a hodnotu PKP
- řádek s popisem režimu, ve kterém byla účtenka evidována se nahradí řádkem

**Tržba nepodléhá EET.**

A screenshot of a website for software updates. The title is 'SW aktualizace'. There are two download buttons: 'Stáhnout verze LAN' and 'Stáhnout verze Wi-Fi'. To the right, there is a preview of a file named 'E50iFW\_cz\_v3\_010\_wifi.bin' with a file icon. The text below the buttons lists the contents of the files: 'Verze LAN - obsahuje soubor E50iFW\_cz\_v3\_010\_eth.bin výhradně pro ethernet verzi pokladny.' and 'Verze Wi-Fi - obsahuje soubor E50iFW\_cz\_v3\_010\_wifi.bin výhradně pro Wi-Fi verzi pokladny.'

Legislativa může průběžně aktualizovat zákonné požadavky na EET. Ty je třeba zapracovat do softwaru pokladny. Po koupi pokladny zkontrolujte zda se shoduje její software (SW) s nejnovější verzí zveřejněnou na [www.elcom.eu/cz/podpora](http://www.elcom.eu/cz/podpora) - Aktualizace softwaru EET pokladny V případě, že se neshoduje, aktualizujte SW podle následujících kroků.

## Nahrání softwaru (SW) z USB klíče do pokladny, v případě rozšíření SW.

- Z počítače stáhnete soubor E50iFW\_cz\_v3\_010\_eth.bin (pro verze LAN) a nebo soubor E50iFW\_cz\_v3\_010\_wifi.bin (pro verze Wi-Fi) na USB klíč (obr.3);  
*soubor na nahrání SW: [www.elcom.eu/cz](http://www.elcom.eu/cz) - Aktualizace softwaru EET pokladny*
- USB klíč připojte na OTG kabel a ten připojte k pokladně
- Pokladna musí být připojena adaptérem do elektrické sítě (nebude-li připojena k adaptéru, na displeji operátora se zobrazí zpráva: Připojte prosím adaptér)
- Zapněte pokladnu
- Přepněte se do P-režimu a do menu Správa
- Dané menu potvrdíte klávesou TL
- V menu Správa vyhledáte podmenu Aktualizace softwaru (SW)
- Potvrdíte klávesou TL
- Ak nebyla vytvořena Z uzávěrka, před nahráním programu se provede automaticky
- Proběhne export databáze (položky zboží, skupiny zboží, pokladníci ...)
- Na správu (která se zobrazí na displeji operátora): Pokračovat? ano = MS, ne = jiné  
-kliknete na klávesu ST (MS)
- Na displeji operátora se zobrazuje průběh aktualizace softwaru
- Po ukončení nahrání programu na displeji operátora se objeví zpráva: Sys. parametry Master reset
- Master reset potvrdíte klávesou TL a následně na to proběhne inicializace pokladny
- Při zobrazení textu: INICIALIZACE OK, Vypněte pok. - Pokladnu vypněte

Kompletní uživatelský manuál najdete na [www.elcom.eu/cz](http://www.elcom.eu/cz) /sekke Podpora / Technická podpora / Podpora pro pokladny, které vyhovují zákonu o EET /Euro-50TEi Mini CZ / Uživatelské manuály

## Před zahájením evidence tržeb

Pokud podnikateli vznikne povinnost evidovat tržby, musí si požádat o autentizační údaje do webové aplikace **Elektronická evidence tržeb**, kde si následně zaeviduje své provozovny a vygeneruje certifikát/y.

Certifikát získáte zde:

Certifikační autorita (CA) EET Modelové postupy vytvoření souboru žádosti o certifikát:  
[http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET\\_postupy\\_zadost\\_certifikat.pdf](http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET_postupy_zadost_certifikat.pdf)

Nápověda webové aplikace CA EET pro vydávání certifikátů:  
[http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET\\_napoveda\\_webove\\_aplikace.pdf](http://www.etrzby.cz/assets/cs/prilohy/CAEET_napoveda_webove_aplikace.pdf)

Před instalací certifikátu je třeba mít nainstalovaný USB driver pokladny (viz. [www.elcom.eu/cz](http://www.elcom.eu/cz) sekce Podpora - USB ovladače)

Instalaci driveru získáte zde:

Nápověda webové aplikace instalace USB drivera pokladny:  
[http://www.elcom.eu/public/files/podpora/podporne\\_subory/cz/EET\\_E50\\_driver/E50\\_E150\\_EFox\\_driver\\_CZ.zip](http://www.elcom.eu/public/files/podpora/podporne_subory/cz/EET_E50_driver/E50_E150_EFox_driver_CZ.zip)

Postup naprogramování certifikátu najdete na stránce [www.elcom.eu/cz](http://www.elcom.eu/cz) sekce Podpora - Video návody - Nahrání certifikátu

## Uvedení pokladny do provozu

Po nainstalování certifikátu, uvedeme pokladnu do provozu následujícími kroky:

- 1. Nastavení DIČ**
- 2. ID provozovny**
- 3. Test spojení**
- 4. Zahájení provozu**
- 5. Označení pokladny**

### **1. Nastavení DIČ:**

MENU  
P-režim\*(obr.1)  
Horní textové logo\*  
10. řádek DIČ  
napsat DIČ\*

### **2. ID provozovny**

MENU  
P-režim\*  
zvolit EET\*  
EET nastavení\*  
ID provozovny  
(napsat ID\*)

### **3. Test spojení**

MENU  
P-režim\*  
zvolit EET\*  
Test spojení\*  
(vyčkejte pokud  
neproběhne  
test spojení až  
do konce) Je  
nutné připojení  
pokladny na  
internet.

### **4. Zahájení provozu**

MENU  
P-režim\*  
Správa\*  
Zahájení provozu\*(obr2)

\*Poznámka: jednotlivé kroky potvrzujeme klávesou TL

Tento spotřebič nesmí  
být likvidován spolu s  
komunálním odpadem.



obr.1



obr.2